



Technische Daten Osram LED Röhre  
T8 SubstiTUBE Advanced (EM/Mains)  
Standard Output 7.3W 1100lm - 840  
Kaltweiß | 60cm - Ersatz für 18W

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|                                         |                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 234056                              |
| EAN                                     | 4058075136410                       |
| Marke                                   | Osram                               |
| Herstellername                          | ST8A-0.6M 7,3W/840 220-240V EM FLH1 |
| Originalverpackung                      | 10                                  |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse (alt)            | A++                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150.7                       |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | T8 LED Röhre |
|------------|--------------|

|           |             |
|-----------|-------------|
| Sensortyp | Kein Sensor |
|-----------|-------------|

## Produktinformationen

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Inklusive LED Starter | Ja |
|-----------------------|----|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Vorschaltgerät benötigt | Nein |
|-------------------------|------|

|                               |                                        |
|-------------------------------|----------------------------------------|
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
|-------------------------------|----------------------------------------|

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| LED-Röhre Output | Standard Output |
|------------------|-----------------|

|         |      |
|---------|------|
| Gehäuse | Glas |
|---------|------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Produktserie | Substitute |
|--------------|------------|

## Maße

|       |      |
|-------|------|
| Länge | 60cm |
|-------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Länge (mm) | 600 |
|------------|-----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 27 |
|------------------|----|

## Warum BeleuchtungDirekt?



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour



Trustpilot

